



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖПЛЮС"
 ИНН: 0274174947 ОГРН: 1130280016723 КПП: 027801001
 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА БАКАЛИНСКАЯ 64
 тел. +7 347 266 22 12, +7 982 639 11 78 www.ex102.ru, info@ex102.ru

Габаритные размеры соединителей LT-PS-P-x/xxE

Номинальный ток, А	L, мм	ФD, мм	A, мм	B, мм	Фd, мм
10/16	165	31	45	35	5
25/32	240	54	65	54	5
63/80	315	67	80	65	5,5
100/125	330	80	92	75	6,5

1.1. Основные характеристики сигнальных соединителей


Наименование	Ue, В	Количество контактов	Ie, А	Ф кабеля, мм	IP	Маркировка взрывозащиты	Тип монтажа
LT-PS-S-x/xx	AC 220, AC 110, DC 50	3	10	8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	AC 220, AC 110, DC 50	4	10	8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	AC 220, AC 110, DC 50	5	10	8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	AC 220, AC 110, DC 50	6	10	8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	AC 220, AC 110, DC 50	7	10	8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	DC 50	10	5	14-22	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	DC 50	12	5	14-22	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	DC 50	14	5	14-22	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	DC 50	16	5	14-22	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S-x/xx	AC 220, AC 110, DC 50	16+3	5+10	14-22	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
LT-PS-S(NET)/x	-	Сетевой кабель	-	<=8	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус

1.2. Основные характеристики силовых соединителей

Ue, В	Ie, А	Число контактов	Расположение контактов	Ф кабеля, мм	IP	Маркировка взрывозащиты	Тип монтажа
AC 200-250 AC 100-130	16	1P+N+PE		8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 200-250	16	3P+PE		8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 380-415	10	3P+N+PE		8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC/DC 36	10	2P		8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC/DC 36	10	2P+PE		8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC/DC 24	10	2P		8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC/DC 24	10	2P+PE		8-14	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 200-250	25/32	3P+PE		17-24	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
		3P+N+PE					



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖПЛЮС"
 274174947 ОГРН: 1130280016723 КПП: 027801001
 БЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА БАКАЛИНСКАЯ 64
 347 266 22 12, +7 982 639 11 78 www.ex102.ru, info@ex102.ru



AC 380-415	25/32	3P+PE		17-24	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
		3P+N+PE					
AC 480-500	25/32	3P+PE		17-24	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 600-690	25/32	3P+PE		17-24	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 200-250	63/80	3P+PE		22-32	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
		3P+N+PE					
AC 380-415	63/80	3P+PE		22-32	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
		3P+N+PE					
AC 480-500	63/80	3P+PE		22-32	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 600-690	63/80	3P+PE		22-32	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 200-250	100/125	3P+PE		28-41	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
		3P+N+PE					
AC 380-415	100/125	3P+PE		28-41	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
		3P+N+PE					
AC 480-500	100/125	3P+PE		28-41	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус
AC 600-690	100/125	3P+PE		28-41	IP66	1 Ex db e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db	Переносной коннектор / на корпус